Equivalencias entre AWG y mm.			
AWG	Mínimo	Nominal	Máximo
4/0	11,567	11,684	11,801
3/0	10,300	10,404	10,508
2/0	9,174	9,266	9,357
1/0	8,171	8,252	8,334
1	7,275	7,348	7,422
2	6,477	6,543	6,609
2,5	6,114	6,175	6,218
3	5,768	5,827	5,885
3,5	5,443	5,499	5,538
4	5,138	5,189	5,225
4,5	4,849	4,897	4,931
5	4,575	4,620	4,666
5,5	4,318	4,361	4,392
6	4,074	4,115	4,155
6,5	3,846	3,884	3,911
7	3,630	3,665	3,701
7,5	3,424	3,459	3,484
8	3,231	3,264	3,297
8,5	3,051	3,081	3,103
9	2,878	2,906	2,929
9,5	2,715	2,743	2,765
10	2,563	2,588	2,609
10,5	2,418	2,443	2,463
11	2,281	2,304	2,322
11,5	2,151	2,174	2,192
12,0	2,032	2,052	2,069

Equivalencias entre AWG y mm.			
AWG	Mínimo	Nominal	Máximo
12,5	0,002	1,938	1,954
13	1,811	1,829	1,843
13,5	1,707	1,725	1,738
14	1,613	1,628	1,643
14,5	1,521	1,537	1,552
15	1,435	1,450	1,466
15,5	1,356	1,369	1,382
16	1,278	1,290	1,303
16,5	1,207	1,219	1,232
17	1,138	1,151	1,163
17,5	1,074	1,085	1,095
18	1,013	1,024	1,034
18,5	0,955	0,965	0,975
19	0,902	0,912	0,922
19,5	0,853	0,861	0,869
20	0,805	0,813	0,820
20,5	0,759	0,767	0,775
21	0,716	0,724	0,732
21,5	0,676	0,683	0,691
22	0,635	0,643	0,650
22,5	0,602	0,607	0,612
23	0,569	0,574	0,579
23,5	0,536	0,541	0,546
24	0,505	0,511	0,516
24,5	0,478	0,483	0,488

Equivalencias entre AWG y mm.			
AWG	Mínimo	Nominal	Máximo
25	0,450	0,455	0,460
25,5	0,424	0,429	0,434
26	0,399	0,404	0,409
26,5	0,378	0,381	0,386
27	0,358	0,361	0,363
27,5	0,338	0,340	0,343
28	0,318	0,320	0,323
28,5	0,300	0,302	0,305
29	0,284	0,287	0,290
29,5	0,267	0,269	0,272
30	0,251	0,254	0,257
31	0,224	0,226	0,229
32	0,201	0,203	0,206
33	0,178	0,180	0,183
34	0,157	0,160	0,163
35	0,140	0,142	0,145
36	0,124	0,127	0,130
37	0,112	0,114	0,117
38	0,099	0,102	0,104
39	0,086	0,089	0,091
40	0,076	0,079	0,081
41	0,069	0,071	0,074
42	0,061	0,064	0,066
43	0,053	0,056	0,058
44	0,048	0,051	0,053